



ESNEK AKÜ ŞARJ KAPASİTESİ

Akü teknolojileri ile uyumlu olması sayesinde operatör sorunlarını ve kafa karışıklıklarını ortadan kaldırır.



%94'E VARAN VERİMLİLİK

Maksimum performans ve enerji tasarrufu için

NEXSYS® LİTYUM İYON AKÜLER İÇİN DONATILMIŞ AKÜ ŞARJ CİHAZI

NexSys® iON lityum iyon aküler için tasarlanmış ancak çok çeşitli akü teknolojileri ile uyumlu olan NexSys®+ şarj cihazları, daha iyi üretkenlik sağlayarak şarj etme sürelerini kısaltır. NexSys® iON akü NexSys®+ şarj cihazına bağlandığında, şarj akımını ve gerilimini kontrol etmek için sorunsuz bir şekilde iletişim kurar.

Şarj aleti ile akü arasındaki bu iletişim performansı ve güvenliği optimize etmeye yardımcı olur. Çok renkli bir gösterge paneli ekranı ve sezgisel arayüz, operatörlere anlaşılması kolay teşhis ve geri bildirim sağlar.

NexSys® iON aküler, NexSys® TPPL aküler ve tüm sulu ve jel akü teknolojileri için uygundur. NexSys®+ şarj cihazları, birden fazla şarj cihazının sorunlarını ve operatör kafa karışıklığını ortadan kaldırır. Her NexSys® + şarj cihazı, şarj profillerini akü yaşına ve deşarj seviyesine uyarlayarak şarj cihazı enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir.

NexSys®+



Nominal Güç	Akü gerilimi	Nominal besleme gerilimi	Frekans	Maks. akım çekışı @ 400Vac	AC giriş kablosu kesiti	AC giriş kablosu uzunluğu	Maks. çıkış akımı @ nominalVac	Akü kablosu kesiti	Akü kablosu uzunluğu	IP koruması	Çalışma sıcaklığı	Güç faktörü	Rölanti modu	Ekran	Ağırlık	Boyutlar (YxGxD)	Hava pompası ile ağırlık	Hava pompası ile boyutlar (YxGxD)	Pano
kW	Vdc	Vac	Hz	Aac	mm2	m	Adc	mm2	m		°C		G		kg	mm	kg	mm	
1 kW	12 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	2,4	3 x 1,5	1,5	36	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	6,0	344 x 250 x 182	9,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (1 modül)
1 kW	24 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	4,8	3 x 1,5	1,5	36	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	6,0	344 x 250 x 182	9,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (1 modül)
1 kW	36/48 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	5,1	3 x 1,5	1,5	25/18	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	6,0	344 x 250 x 182	9,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (1 modül)
2 kW	12 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	4,8	3 x 1,5	1,5	70	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	7,0	344 x 250 x 182	10,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (2 modül)
2 kW	24 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	9,6	3 x 1,5	1,5	72	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	7,0	344 x 250 x 182	10,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (2 modül)
2 kW	36/48 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	10,2	3 x 1,5	1,5	50/36	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	7,0	344 x 250 x 182	10,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (2 modül)
3 kW	12 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	7,1	3 x 1,5	1,5	108	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	8,0	344 x 250 x 182	11,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (3 modül)
3 kW	24 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	14,4	3 x 1,5	1,5	108	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	8,0	344 x 250 x 182	11,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (3 modül)
3 kW	36/48 V	230 V +/- %10 / 1ph	50/60	15,3	3 x 1,5	1,5	75/54	25	3	IP21	0°C ila +45°C	0,99	≤10	Çok hatlı TFT	8,0	344 x 250 x 182	11,0	435 x 286 x 185	3 bölmeli (3 modül)
3,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	5,6	4 x 2,5	2	70/65/60	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	26,0	508 x 335 x 352	28,0	508 x 335 x 352	2 bölmeli pano (1 modül)
3,5 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	5,6	4 x 2,5	2	40/36	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	26,0	508 x 335 x 352	28,0	508 x 335 x 352	2 bölmeli pano (1 modül)
3,5 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	5,6	4 x 2,5	2	30	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	26,0	508 x 335 x 352	28,0	508 x 335 x 352	2 bölmeli pano (1 modül)
7 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	11,2	4 x 2,5	2	140/130/120	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	29,5	508 x 335 x 352	31,5	508 x 335 x 352	2 bölmeli pano (2 modül)
7 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	11,2	4 x 2,5	2	80/72	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	29,5	508 x 335 x 352	31,5	508 x 335 x 352	2 bölmeli pano (2 modül)
7 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	11,2	4 x 2,5	2	60	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	29,5	508 x 335 x 352	31,5	508 x 335 x 352	2 bölmeli pano (2 modül)
10,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	16,8	4 x 4,0	2	210/195/180	70	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (3 modül)
10,5 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	16,8	4 x 4,0	2	120/108	70	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (3 modül)
10,5 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	16,8	4 x 4,0	2	90	70	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (3 modül)
10,5 kW	120 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	16,8	4 x 4,0	2	75	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	33,5	508 x 335 x 352	33,5	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (3 modül)
14 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	22,4	4 x 4,0	2	280/260/240	70	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (4 modül)
14 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	22,4	4 x 4,0	2	160/144	70	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (4 modül)
14 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	22,4	4 x 4,0	2	120	70	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (4 modül)
14 kW	120 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	22,4	4 x 4,0	2	100	35	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	37,0	508 x 335 x 352	39,0	508 x 335 x 352	4 bölmeli pano (4 modül)
17,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	28,0	4 x 6,0	2	320/320/300	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (5 modül)
17,5 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	28,0	4 x 6,0	2	200/180	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (5 modül)
17,5 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	28,0	4 x 6,0	2	150	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (5 modül)
17,5 kW	120 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	28,0	4 x 6,0	2	125	50	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	44,5	508 x 485 x 352	46,5	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (5 modül)
21 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	29,8	4 x 6,0	2	320/320/320	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (6 modül)
21 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	33,6	4 x 6,0	2	240/216	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (6 modül)
21 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	33,6	4 x 6,0	2	180	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (6 modül)
21 kW	120 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	33,6	4 x 6,0	2	150	50	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	48,0	508 x 485 x 352	50,0	508 x 485 x 352	6 bölmeli pano (6 modül)
24,5 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	37,3	4 x 10,0	2	490/455/420	70- 2 fiş	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	91,0	960 x 410 x 400	93	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (7 modül)
24,5 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	37,3	4 x 10,0	2	280/252	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	86,0	960 x 410 x 400	88	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (7 modül)
24,5 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	37,3	4 x 10,0	2	210	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	86,0	960 x 410 x 400	88	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (7 modül)
24,5 kW	120 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	37,3	4 x 10,0	2	175	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	86,0	960 x 410 x 400	88	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (7 modül)
28 kW	24/36/48 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	44,8	4 x 10,0	2	560/520/480	70- 2 fiş	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	95,0	960 x 410 x 400	97	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (8 modül)
28 kW	72/80 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	44,8	4 x 10,0	2	320/288	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	90,0	960 x 410 x 400	92	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (8 modül)
28 kW	96 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	44,8	4 x 10,0	2	240	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	90,0	960 x 410 x 400	92	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (8 modül)
28 kW	120 V	400 V +/- %10 / 3Ph	50/60	44,8	4 x 10,0	2	200	95	3	IP21	0°C ila +45°C	0,95	≤10	Çok hatlı TFT	90,0	960 x 410 x 400	92	960 x 410 x 400	8 bölmeli pano (8 modül)

PzS, PzB, PzM (WL13), PzQ ile hava pompası

		Konfigürasyon		Volt	I Çıkış	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN			C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MİN Hız = 0,5C	C5 MAKS Hız = 0,18C
TEK FAZLI																														
TC1 NexSys+ 24 V 1 kW	Kontr POUT**	6LA33798	24	27	108	164	208	208	245	290	126	142	180	123	165	108	135	68	84	150	39	123	150	27	135	54	150			
TC1 NexSys+ 24 V 1 kW	MAKS POUT	6LA33799		36	144	218	277	277	327	387	167	189	240	164	220	135	180	90	113	190	51	164	200	36	180	72	200			
TC1 NexSys+ 24 V 2 kW	Kontr POUT**	6LA33800		49	196	297	377	377	445	527	228	258	327	223	300	180	245	123	153	272	70	223	272	49	245	98	272			
TC1 NexSys+ 24 V 2 kW	MAKS POUT	6LA33800		72	288	436	554	554	655	774	335	379	480	327	440	245	360	180	225	400	103	327	400	72	360	144	400			
TC1 NexSys+ 24 V 3 kW	Kontr POUT**	6LA33800		95	380	576	731	731	864	1022	442	500	633	432	581	360	475	238	297	528	136	432	528	95	475	190	528			
TC1 NexSys+ 24 V 3 kW	MAKS POUT	6LA33800	108	432	655	831	831	982	1161	502	568	720	491	661	475	540	270	338	600	154	491	570	108	540	216	600				
TC1 NexSys+ 36 V 1 kW	Kontr POUT**	6LA33801	36	16	64	97	123	123	145	172	74	84	107	73	98	64	80	40	50	89	23	73	89	16	80	32	89			
TC1 NexSys+ 36 V 1 kW	MAKS POUT	6LA33801		25	100	152	192	192	227	269	116	132	167	114	153	80	125	63	78	139	36	114	139	25	125	50	139			
TC1 NexSys+ 36 V 2 kW	Kontr POUT**	6LA33801		34	136	206	262	262	309	366	158	179	227	155	208	125	170	85	106	189	49	155	189	34	170	68	189			
TC1 NexSys+ 36 V 2 kW	MAKS POUT	6LA33801		48	192	291	369	369	436	516	223	253	320	218	294	170	240	120	150	267	69	218	267	48	240	96	267			
TC1 NexSys+ 36 V 3 kW	Kontr POUT**	6LA33801		60	240	364	462	462	545	645	279	316	400	273	367	240	300	150	188	333	86	273	333	60	300	120	333			
TC1 NexSys+ 36 V 3 kW	MAKS POUT	6LA33801	48	75	300	455	577	577	682	806	349	395	500	341	459	300	375	188	234	417	107	341	417	75	375	150	417			
TC1 NexSys+ 48 V 1 kW	MAKS POUT	6LA33801		18	72	109	138	138	164	194	84	95	120	82	110	72	90	45	56	100	26	82	100	18	90	36	100			
TC1 NexSys+ 48 V 2 kW	Kontr POUT**	6LA33801		25	98	148	188	188	223	263	114	129	163	111	150	90	123	61	77	136	35	111	136	25	123	49	136			
TC1 NexSys+ 48 V 2 kW	MAKS POUT	6LA33801		36	144	218	277	277	327	387	167	189	240	164	220	123	180	90	113	200	51	164	200	36	180	72	200			
TC1 NexSys+ 48 V 3 kW	Kontr POUT**	6LA33801		43	172	261	331	331	391	462	200	226	287	195	263	180	215	108	134	239	61	195	239	43	215	86	239			
TC1 NexSys+ 48 V 3 kW	MAKS POUT	6LA33801	54	216	327	415	415	491	581	251	284	360	245	330	215	270	135	169	300	77	245	300	54	270	108	300				
ÜÇ FAZLI																														
TC3 NexSys+ 24 V 3,5 kW	MAKS POUT	6LA33802	24	70	280	424	538	538	636	753	326	368	467	318	428	280	350	175	219	389	100	318	389	70	350	140	389			
TC3 NexSys+ 24 V 7 kW	Kontr POUT**	6LA33802		96	384	582	738	738	873	1032	447	505	640	436	587	350	480	240	300	533	137	436	533	96	480	192	533			
TC3 NexSys+ 24 V 7 kW	Kontr POUT1**	6LA33802		128	512	776	985	985	1164	1376	595	674	853	582	783	480	640	320	400	711	183	582	570	128	640	256	711			
TC3 NexSys+ 24 V 7 kW	MAKS POUT	6LA33802		140	560	848	1077	1077	1273	1505	651	737	933	636	856	640	700	350	438	778	200	636	570	140	700	280	778			
TC3 NexSys+ 24 V 10,5 kW	Kontr POUT**	6LA33802		163	652	988	1254	1254	1482	1753	758	858	1087	741	997	700	815	408	509	906	233	741	570	163	815	326	906			
TC3 NexSys+ 24 V 10,5 kW	MAKS POUT	6LA33802		210	840	1273	1615	1615	1860	1860	977	1105	1400	955	1120	815	1050	525	656	1167	300	955	570	210	925	420	1167			
TC3 NexSys+ 24 V 14 kW	MAKS POUT	6LA33802		280	1120	1697	2064				1302	1474	1860			1050	1400	700	875	1400	400	1273	570	280	925	560	1400			
TC3 NexSys+ 24 V 17,5 kW	MAKS POUT	6LA33802		320	1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	925	640	1400			
TC3 NexSys+ 24 V 21 kW	MAKS POUT	6LA33802		320	1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	925	640	1400			
TC3 NexSys+ 24 V 24,5 kW	MAKS POUT			490	1960	2064					1860					1960	2064	1225	1400		570	1400	570	490	925	980	1400			
TC3 NexSys+ 24 V 28 kW	MAKS POUT			560	2064													1400		570	1400	570	560	925	1120					
TC3 NexSys+ 24 V 35 kW				0																570	1400		640	925						
TC3 NexSys+ 36 V 3,5 kW	MAKS POUT	6LA33803		36	65	260	394	500	500	591	699	302	342	433		398		325	163	203	361	93	295	361	65	325	130	361		
TC3 NexSys+ 36 V 7 kW	MAKS POUT	6LA33803			130	520	788	1000	1000	1182	1398	605	684	867	591	795	325	650	325	406	722	186	591	570	130	650	260	722		
TC3 NexSys+ 36 V 10,5 kW	MAKS POUT	6LA33803			195	780	1182	1500	1500	1773	1860	907	1026	1300	886	1120	650	975	488	609	1083	279	886	570	195	975	390	1083		
TC3 NexSys+ 36 V 14 kW	MAKS POUT	6LA33803	260		1040	1576	2000				1209	1368	1733			975	1300	650	813	1400	371	1182	570	260	987	520	1400			
TC3 NexSys+ 36 V 17,5 kW	MAKS POUT	6LA33803	320		1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	987	640	1400			
TC3 NexSys+ 36 V 21 kW	MAKS POUT	6LA33803	320		1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	987	640	1400			
TC3 NexSys+ 36 V 24,5 kW	MAKS POUT		455		1820	2064					1860					1820	2064	1138	1400		570	1400	570	455	987	910	1400			
TC3 NexSys+ 36 V 28 kW	MAKS POUT		520		2064													1300	1400		570	1400	570	520	987	1040	1400			
TC3 NexSys+ 36 V 35kW			0																	1400				640	987					
TC3 NexSys+ 48 V 3,5 kW	MAKS POUT	6LA33803	48		60	240	364	462	462	545	645	279	316	400	273	367	240	300	150	188	333	86	273	333	60	300	120	333		
TC3 NexSys+ 48 V 7 kW	Kontr POUT**	6LA33803			82	328	497	631	631	745	882	381	432	547	373	502	300	410	205	256	456	117	373	456	82	410	164	456		
TC3 NexSys+ 48 V 7 kW	Kontr POUT 1**	6LA33803			110	440	667	846	846	1000	1183	512	579	733	500	673	410	550	275	344	611	157	500	570	110	550	220	611		
TC3 NexSys+ 48 V 7 kW	MAKS POUT	6LA33803			120	480	727	923	923	1091	1290	558	632	800	545	734	550	600	300	375	667	171	545	570	120	600	240	667		
TC3 NexSys+ 48 V 10,5 kW	Kontr POUT**	6LA33803			140	560	848	1077	1077	1273	1505	651	737	933	636	856	600	700	350	438	778	200	636	570	140	700	280	778		
TC3 NexSys+ 48 V 10,5 kW	MAKS POUT	6LA33803			180	720	1091	1385	1385	1636	1860	837	947	1200	818	1101	700	900	450	563	1000	257	818	570	180	900	360	1000		
TC3 NexSys+ 48 V 14 kW	MAKS POUT	6LA33803		240	960	1455	1846	1846	1860		1116	1263	1600	1091	1120	900	1200	600	750	1333	343	1091	570	240	1110	480	1333			
TC3 NexSys+ 48 V 17,5 kW	MAKS POUT	6LA33803		300	1200	1818	2064				1395	1579	1860			1200	1500	750	938	1400	429	1364	570	300	1110	600	1400			
TC3 NexSys+ 48 V 21 kW	MAKS POUT	6LA33803		320	1280	1939	2064				1488	1684	1860			1280	1600	800	1000	1400	457	1400	570	320	1110	640	1400			
TC3 NexSys+ 48 V 24,5 kW	MAKS POUT			420	1680	2064					1860					1680	2064	1050	1313		570	1400	570	420	1110	840	1400			
TC3 NexSys+ 48 V 28 kW	MAKS POUT			480	1920	2064												1200	1400		570	1400	570	480	1110	960	1400			
TC3 NexSys+ 48 V 35 kW				0	0																			600	1110					
TC3 NexSys+ 48 V 42 kW				0	0																			640	1110					

NexSys®+ Modüler Şarj Cihazı: Kapasite ve şarj süresi için eşleştirme tablosu

Şarj süreleri (-/+ 0,5 saat) %80 DOD @ 30°C'den itibaren * 3 Bölmeli Pano ** Çıkış akımları belirli kapasitelere uyacak şekilde farklı değerlere ayarlanır					Ağır hizmet tipi sulu PzS, PzB, PzQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					7 sa8 sa9 sa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Standart sulu PzS, PzB, PzM (WL8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					6 sa7 sa8 sa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PzS, PzB, PzM (WL13), PzQ ile hava pompası					Yavaş Şarj PzS,PzB, PzM			WL 20			Jel PzV, PzVB		Fırsat şarjı PzQ		NexSys® TPPL FAST			NexSys® TPPL Blok			NexSys® iON		NexSys® 2V ATP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					5,5 sa	6,5 sa	7,5 sa	9 sa	10,5 sa	12 sa	8 sa	10 sa	12 sa	%60'ta 8 sa %80'de 11 sa	%60'ta 9 sa %80'de 12 sa	7 sa	8 sa	4 sa	5 sa	6,25 sa	4 sa	6 sa	6,25 sa	1 sa	5 sa	4 sa	6,25 sa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Konfigürasyon			Volt	I Çıkış	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	5 sa	C5 MAKS	C5 MİN		C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN	C5 MAKS	C5 MİN